


greenteQ



CONFIGURACIÓN ROUTER PARA VINCULACIÓN WAVE



A dark blue rectangular panel with white text and a green GreenteQ logo with signal waves at the bottom.





Configuraciones Comunes para cualquier operador.

- El nombre de la wifi no puede contener espacios
- Una red WI-FI 2.4Gh, con el protocolo b/g/n.
- Una Contraseña superior a 8 dígitos e inferior a 15 dígitos- Seguridad WPA2 habilitada.
- Protocolo WMF habilitado (WMF - Wireless Multicats Forwarding).
- Con la opción Isolate Clients deshabilitada (sobre todo en Router Movistar y O2)
- Router WIFI con el WireWall desactivado durante la vinculación de los dispositivos.
- WPS deshabilitado

Permisos de la APP:

Muy importante revisar en la configuración de la APP que le hemos otorgados los permisos de localización al usarse la APP.

Listado operadores nacionales

OPERADOR Movistar/O2

Necesitamos decir al operador que configure nuestra wifi 2.4 con las siguientes características

- Enable: Activo (Que este activada la WIFI 2.4)
- Hidden: desactivado
- Insolate Client: desactivado
- Disable WMM Advertise: activado
- Enable WMF: Activado

OPERADOR DIGI

Necesitamos contratar el servicio DIGI+ ya que este cuenta con CG-NAT Activo

OPERADOR MASMOVIL ROUTER ZTE

Necesitamos que nos deshabiliten el CG-NAT para que podamos vincular

OPERADOR MASMOVIL ROUTER COMTREND

- En la Red 2.4 cambiamos el protocolo a 802.11n
- Desactivamos el WPS

OPERADORES ORANGE Y JAZZTEL

CON ROUTER LiveBox+ y LiveBox 6

- Necesitamos poner la severidad del FIRWWALL en baja
- Desactivar Wifi inteligente
- Activar compatibilidad 802.11b